



項目	Versa x22	Versa x22W
イメージセンサー	- 解像度：2048×1088 - 標準フレームレート：360Hz - 遅延：2.8ms	- 解像度：2048×1088 - 標準フレームレート：360Hz - 遅延：2.8ms
トラッキング精度と範囲※1	3次元精度：0.15mm以下 - パッシブマーカー：- - アクティブマーカー：30m	3次元精度：0.15mm以下 - パッシブマーカー：21m - アクティブマーカー：30m
フィルターとレンズ	- フォーカス調整可能 - F-stop 850nmバンドパスフィルター - デフォルトレンズ：6.8mm - 水平FOV：81° - 垂直FOV：48°	- フォーカス調整可能 - F-stop 850nmバンドパスフィルター - デフォルトレンズ：6.8mm - 水平FOV：81° - 垂直FOV：48°
グローバルシャッター	- 初期設定：0.25ms - 最小：0.01ms - 最大：360FPSで2.5ms	- 初期設定：0.25ms - 最小：0.01ms - 最大：360FPSで2.5ms
LEDリング	- -	20個のウルトラハイパワーLED 850nm IRイルミネーター
同期&接続※2	- データ：GigE/PoE - 同期：Ethernet - PoE or PoE+	- データ：GigE/PoE - 同期：Ethernet - PoE or PoE+
サイズと重量	- 高さ：11.5cm - 奥行：10.8cm - 重量：1.01kg - アルミニウム/ポリカーボネート - ネジ穴M5 x 0.7（4個） - M4 x 0.7（4個） - 外径3mm穴 1/4アダプタ（2個） - LEDステータスインジケータ（2桁の番号表示） - 単一LEDによる動作・状態インジケータ	- 高さ：12.6cm - 奥行：11.3cm - 重量：1.86kg - アルミニウム/ポリカーボネート - ネジ穴M5 x 0.7（4個） - M4 x 0.7（4個） - 外径3mm穴 1/4アダプタ（2個） - LEDステータスインジケータ（2桁の番号表示） - フルカラーLEDによる動作・状態インジケータ